

Platine Interface Utilisateur (UI pcb) :

Attention! Cette liste est préliminaire! Il y aura certainement des changements durant le test bêta.

par exemple, le lecteur de carte SD répertorié ici n'est valide que pour la série bêta. Il sera remplacé par un autre dans la version finale.

Remarque : le libellé des composants n'est pas traduit pour faciliter la maintenance de la liste de composants et la commande sur les sites internationaux

BOM OVI40-SDR UI V1.7		24-09-2017	DF80E	Distributeur / Prix							
Composant	Référence	Description	Boitier	Quant.	FARNELL	Prix	Reichelt	Prix	Mouser	Prix Digikey	Prix
IC1 /IC12	WM8731	Audio CODEC WM8731	SSOP28	2					238-WM8731SEDS/V	WM8731SEDS/RVCT-ND	3,63
		or Audio CODEC TLV320AIC23BPWG4	SSOP28	2	120-7297	9,25					
IC2	LM4952TS	TI Stereo Audio PA	LM4952	1	100-8028	3,72			926-LM4952TS/NOPB	LM4952TS/NOPB-ND	3,06
IC3	LP5907_Q1	TI low noise LDO 3,3 Volt	SOT23-5	1	249-2304	0,654			595-LP5907QMF3-3.3Q1	296-38557-1-ND	0,47
IC4	STM32F76X_ZIT6	MCU	LQFP144	1	253-5499	12,84			511-STM32F767ZIT6	497-16521-ND	13,26
IC5	ASTX-H11	16 MHz TCXO 2,5ppm 3,2 x 2,5 mm	TCXO_32X25	1					815-ASTXH1116T	535-12044-1-ND	2,84
IC6	KA78RM33R	3,3 Volt LDO	DPAK	1	245-1041	0,681	TS 2940 CP33		821-TS2940CP33		
IC7	AT24CM02	I2C EEPROM	S008	1			24LC1026_ISN		579-24LC1026/SN	AT24CM02-SSHM-B-ND	1,89
IC8	NCP5501DT50G	5,0 Volt LDO	DPAK	1	170-3369	0,602	TS 2940 CP50		821-TS2940CP50		
Q1	32,768 kHz	QCM-315_SMD	CM315	1					695-CM315D-32.7KEZFT	300-8813-1-ND	0,6
T3	BC857	PNP Transistor	SOT23	1	179-8067	0,02	BC 857C SMD	0,034	771-BC857CW115		
D5	BAV70	Double Diode	SOT23	2	267-7467	0,031	BAV 70 SMD	0,034	512-BAV70		
D6	BAV70	Double Diode	SOT23	.							
D7	BAS85	Schottky barrier diode	SOD80C	3	146-9394	0,23	BAS 85 SMD	0,034	771-BAS85135		
D8	BAS85	Schottky barrier diode	SOD80C	.							
D9	BAS85	Schottky barrier diode	SOD80C	.							
D1	green	LED	LED_3MM	1	276-4976	0,409	LED 3MM ST GN				
D2	red	LED	LED_3MM	1	276-4977	0,361	LED 3MM ST RT				
D3	blue	LED	LED_3MM	1	276-4975	0,443	LED 3MM ST BL				
BAT1-HOLDER		Battery Holder CR2032		1	188-5903	2,98				BU2032-1-ND	0,66
BAT1	CR2032P_L	Lithium Battery 3,0Volt	CR_2032_H	1			CR 2032P-H				
X1	PN87520-S	USB Plug HOST	PN87520-S	1	117-7883	0,81	USB AW	0,2			
J11	MINI-USB_B	USB Plug DFU	MINI-USB_B	1	211-2367	0,561	USB BWM SMD	0,28			
LCD1	HY32D	3,2 Zoll LCD ILI9325	HY32D_UHSDR_MOD	1							
L1	47uH	L_SMD1005	L1005	3	221-5655	0,13				MLZ2012M470WT000	0,12
L2	47uH	L_SMD1005	L1005	.							
L3	47uH	L_SMD1005	L1005	.							
R1	47k	SMD Resistor TK50	0805	6			SMD-0805 47k	0,02			
R1A	100R	SMD Resistor TK50	0603	13			SMD-0603 100	0,03			
R1B	0R	SMD Resistor TK50	0805	9			SMD-0805 0	0,02			
R2	1k	SMD Resistor TK50	0603	7			SMD-0603 1,0k	0,03			
R3	100R	SMD Resistor TK50	0603	2			SMD-0603 0	0,03			
R4	1k	SMD Resistor TK50	0603	.							
R4B1	2R2	SMD Resistor TK50	1206	4			SMD ¼W 2,2	0,03			
R4D	2R2	SMD Resistor TK50	1206	.							
R5	0R	SMD Resistor TK50	0603	.							
R6	1k	SMD Resistor TK50	0603	.							
R7	1k	SMD Resistor TK50	0603	.							
R8	100R	SMD Resistor TK50	0603	.							
R9	4k7	SMD Resistor TK50	0805	4			SMD-0805 4,7k	0,02			
R10	4k7	SMD Resistor TK50	0603	1			SMD-0603 4,7k	0,02			
R11	4k7	SMD Resistor TK50	0805	.							
R12	4k7	SMD Resistor TK50	0805	.							
R13	47R	SMD Resistor TK50	0603	7			SMD-0603 47	0,03			
R14	47R	SMD Resistor TK50	0603	.							
R15	1k	SMD Resistor TK50	0603	.							
R16	100R	SMD Resistor TK50	0603	.							
R17	100R	SMD Resistor TK50	0603	.							
R18	100R	SMD Resistor TK50	0603	.							

C24	4.7uF	SMD Tantal-ELKO	TA-A 3,2 x 1,6	1		T491A 4,7U 16	0,04				
C25	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C26	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C27	220pF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	2		NPO 0805 BG 220P	0,04				
C28	220pF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	.							
C29	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C30	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C31	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C32	220uF	SMD Alu-Elko 16V low ESR	E_SMD_0608	.							
C32B	220uF	SMD Alu-Elko 16V low ESR	E_SMD_0608	.							
C33	220uF	SMD Alu-Elko 16V low ESR	E_SMD_0608	.							
C34	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C35	220uF	SMD Alu-Elko 16V low ESR	E_SMD_0608	.							
C36	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	10		NPO G0805 1,0N	0,04				
C37	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	.							
C38	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0603	.							
C39	220uF	SMD Tantal-ELKO 10V	TA-C	.							
C40	470nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0603	.							
C41	10uF	SMD Tantal-ELKO 16V	TA-B 3,5 x 2,8	.							
C42	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C43	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C44	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C45	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C46	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C47	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C48	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C49	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C50	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C51	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C52	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C53	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C54	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C55	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C56	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C57	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C58	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C59	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C60	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C61	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C62	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C63	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C64	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C65	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C66	100nF	SMD Chip Capacitor X7R	0603	.							
C67	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	.							
C68	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	.							
C69	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	.							
C70	1nF	SMD Chip Capacitor NPO/COG	0805	.							

