

Brücken am Display HY28B (IM0 und IM1 mit 00hm Widerstand belegt)



UI-04-!-021) Um für eine spätere Nutzung des LCD im SPI-Modus gerüstet zu sein, müssen drei Drähte verlegt werden: von R30 (die Seite, die an PC2 der MCU geht) zu LCD Pin 16 (SDO), von R31 (die Seite, die an PC3 der MCU geht) zu LCD Pin 17 (SDI) und von R32 (die Seite, die an PB13 der MCU geht) zu LCD Pin 13 (SCK). Damit ist der SPI-Bus ans LCD gelegt...

